



Nouvelles valeurs 2024

Gainable Standard FXSA-A

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXSA-A (ESP usine)



FXSA-A Gainable Standard	Petite vitesse (Pression Statique usine 30 à 50 Pa selon modèle)				Moyenne vitesse (Pression Statique usine 30 à 50 Pa selon modèle)				Grande vitesse (Pression Statique usine 30 à 50 Pa selon modèle)			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXSA15A	26	26	390	390	32	32	450	450	46	46	522	522
FXSA20A	26	26	390	390	32	32	450	450	46	46	540	540
FXSA25A	26	26	390	390	32	32	450	450	46	46	540	540
FXSA32A	28	28	420	420	35	35	480	480	49	49	570	570
FXSA40A	44	44	660	660	62	62	750	750	94	94	900	900
FXSA50A	47	47	660	660	67	67	750	750	96	96	912	912
FXSA63A	52	52	900	900	70	70	1080	1080	106	106	1260	1260
FXSA80A	61	61	960	960	93	93	1170	1170	143	143	1380	1380
FXSA100A	74	74	1380	1380	111	111	1620	1620	176	176	1920	1920
FXSA125A	100	100	1560	1560	158	158	1890	1890	216	216	2160	2160
FXSA140A	112	112	1680	1680	179	179	2040	2040	272	272	2340	2340



**Gainable Standard
FXSA-A**

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXSA-A (ESP max)



FXSA-A Gainable Standard	Petite vitesse Pression statique maximale 150 Pa				Moyenne vitesse Pression statique maximale 150 Pa				Grande vitesse Pression Statique Maximale 150 Pa			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXSA15A	45	45	390	390	55	55	450	450	75	75	522	522
FXSA20A	45	45	390	390	55	55	450	450	75	75	540	540
FXSA25A	45	45	390	390	55	55	450	450	75	75	540	540
FXSA32A	51	51	420	420	61	61	480	480	81	81	570	570
FXSA40A	86	86	660	660	108	108	750	750	136	136	900	900
FXSA50A	94	94	660	660	115	115	750	750	139	139	912	912
FXSA63A	123	123	900	900	150	150	1080	1080	172	172	1260	1260
FXSA80A	122	122	960	960	156	156	1170	1170	198	198	1380	1380
FXSA100A	173	173	1380	1380	210	210	1620	1620	270	270	1920	1920
FXSA125A	182	182	1560	1560	247	247	1890	1890	311	311	2160	2160
FXSA140A	190	190	1680	1680	265	265	2040	2040	367	367	2340	2340