



**Unité Gainée Standard
FXSQ-A**

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXSQ-A (ESP usine)



FXSQ-A Gainable Standard	Petite vitesse (Pression Statique usine 30 à 80 Pa selon modèle)				Moyenne vitesse (Pression Statique usine 30 à 80 Pa selon modèle)				Grande vitesse (Pression Statique usine 30 à 80 Pa selon modèle)			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXSQ15A	14	14	390	390	23	23	450	450	33	33	540	540
FXSQ20A	14	14	390	390	23	23	450	450	33	33	540	540
FXSQ25A	14	14	390	390	23	23	450	450	33	33	540	540
FXSQ32A	16	16	420	420	26	26	480	480	37	37	570	570
FXSQ40A	38	38	660	660	62	62	780	780	84	84	960	960
FXSQ50A	38	38	660	660	62	62	780	780	87	87	960	960
FXSQ63A	38	38	960	960	62	62	1050	1050	87	87	1170	1170
FXSQ80A	44	44	1200	1200	78	78	1350	1350	113	113	1500	1500
FXSQ100A	62	62	1380	1380	105	105	1620	1620	149	149	1920	1920
FXSQ125A	86	86	1680	1680	146	146	1980	1980	186	186	2340	2340
FXSQ140A	99	99	1920	1920	167	167	2280	2280	235	235	2760	2760