



Cassette RoundFlow
FXFA-A9

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXFA-A



FXFA-A Round Flow	Petite vitesse				Moyenne vitesse				Grande vitesse			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXFA20A	7	7	534	534	8	8	642	642	11	11	768	768
FXFA25A	7	7	534	534	8	8	642	642	11	11	768	768
FXFA32A	7	7	534	534	8	8	642	642	11	11	768	768
FXFA40A	7	7	624	624	9	9	756	756	12	12	888	888
FXFA50A	8	8	642	642	12	12	768	768	17	17	906	906
FXFA63A	8	8	642	642	13	13	798	798	22	22	996	996
FXFA80A	11	11	828	828	23	23	1158	1158	39	39	1398	1398
FXFA100A	11	11	828	828	28	28	1272	1272	65	65	1740	1740
FXFA125A	27	27	1236	1236	57	57	1644	1644	97	97	1980	1980

Valeurs 2025