



Nouvelles valeurs 2024

Gainable Standard  
FXSA-A

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXSA-A (ESP usine)



| FXSA-A<br>Gainable<br>Standard | Petite vitesse<br>(Pression Statique usine 30 à 50 Pa selon modèle) |                           |                              |                              | Moyenne vitesse<br>(Pression Statique usine 30 à 50 Pa selon modèle) |                           |                              |                              | Grande vitesse<br>(Pression Statique usine 30 à 50 Pa selon modèle) |                           |                              |                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                | Pu abs<br>chaud<br>(watt)                                           | Pu abs<br>froid<br>(watt) | débit d'air<br>chaud<br>m3/h | Débit d'air<br>froid<br>m3/h | Pu abs<br>chaud<br>(watt)                                            | Pu abs<br>froid<br>(watt) | débit d'air<br>chaud<br>m3/h | Débit d'air<br>froid<br>m3/h | Pu abs<br>chaud<br>(watt)                                           | Pu abs<br>froid<br>(watt) | débit d'air<br>chaud<br>m3/h | Débit d'air<br>froid<br>m3/h |
| FXSA15A                        | 16                                                                  | 16                        | 390                          | 390                          | 22                                                                   | 22                        | 450                          | 450                          | 36                                                                  | 36                        | 522                          | 522                          |
| FXSA20A                        | 16                                                                  | 16                        | 390                          | 390                          | 22                                                                   | 22                        | 450                          | 450                          | 36                                                                  | 36                        | 540                          | 540                          |
| FXSA25A                        | 16                                                                  | 16                        | 390                          | 390                          | 22                                                                   | 22                        | 450                          | 450                          | 36                                                                  | 36                        | 540                          | 540                          |
| FXSA32A                        | 18                                                                  | 18                        | 420                          | 420                          | 25                                                                   | 25                        | 480                          | 480                          | 39                                                                  | 39                        | 570                          | 570                          |
| FXSA40A                        | 34                                                                  | 34                        | 660                          | 660                          | 52                                                                   | 52                        | 750                          | 750                          | 84                                                                  | 84                        | 900                          | 900                          |
| FXSA50A                        | 37                                                                  | 37                        | 660                          | 660                          | 57                                                                   | 57                        | 750                          | 750                          | 86                                                                  | 86                        | 912                          | 912                          |
| FXSA63A                        | 42                                                                  | 42                        | 900                          | 900                          | 60                                                                   | 60                        | 1080                         | 1080                         | 96                                                                  | 96                        | 1260                         | 1260                         |
| FXSA80A                        | 51                                                                  | 51                        | 960                          | 960                          | 83                                                                   | 83                        | 1170                         | 1170                         | 133                                                                 | 133                       | 1380                         | 1380                         |
| FXSA100A                       | 59                                                                  | 59                        | 1380                         | 1380                         | 96                                                                   | 96                        | 1620                         | 1620                         | 161                                                                 | 161                       | 1920                         | 1920                         |
| FXSA125A                       | 85                                                                  | 85                        | 1560                         | 1560                         | 143                                                                  | 143                       | 1890                         | 1890                         | 201                                                                 | 201                       | 2160                         | 2160                         |
| FXSA140A                       | 97                                                                  | 97                        | 1680                         | 1680                         | 164                                                                  | 164                       | 2040                         | 2040                         | 257                                                                 | 257                       | 2340                         | 2340                         |

Valeurs 2025



Gainable Standard  
FXSA-A

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXSA-A (ESP max)



| FXSA-A<br>Gainable<br>Standard | Petite vitesse<br>Pression statique maximale 150 Pa |                           |                              |                              | Moyenne vitesse<br>Pression statique maximale 150 Pa |                           |                              |                              | Grande vitesse<br>Pression Statique Maximale 150 Pa |                           |                              |                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                | Pu abs<br>chaud<br>(watt)                           | Pu abs<br>froid<br>(watt) | débit d'air<br>chaud<br>m3/h | Débit d'air<br>froid<br>m3/h | Pu abs<br>chaud<br>(watt)                            | Pu abs<br>froid<br>(watt) | débit d'air<br>chaud<br>m3/h | Débit d'air<br>froid<br>m3/h | Pu abs<br>chaud<br>(watt)                           | Pu abs<br>froid<br>(watt) | débit d'air<br>chaud<br>m3/h | Débit d'air<br>froid<br>m3/h |
| FXSA15A                        | 45                                                  | 45                        | 390                          | 390                          | 55                                                   | 55                        | 450                          | 450                          | 75                                                  | 75                        | 522                          | 522                          |
| FXSA20A                        | 45                                                  | 45                        | 390                          | 390                          | 55                                                   | 55                        | 450                          | 450                          | 75                                                  | 75                        | 540                          | 540                          |
| FXSA25A                        | 45                                                  | 45                        | 390                          | 390                          | 55                                                   | 55                        | 450                          | 450                          | 75                                                  | 75                        | 540                          | 540                          |
| FXSA32A                        | 51                                                  | 51                        | 420                          | 420                          | 61                                                   | 61                        | 480                          | 480                          | 81                                                  | 81                        | 570                          | 570                          |
| FXSA40A                        | 86                                                  | 86                        | 660                          | 660                          | 108                                                  | 108                       | 750                          | 750                          | 136                                                 | 136                       | 900                          | 900                          |
| FXSA50A                        | 94                                                  | 94                        | 660                          | 660                          | 115                                                  | 115                       | 750                          | 750                          | 139                                                 | 139                       | 912                          | 912                          |
| FXSA63A                        | 123                                                 | 123                       | 900                          | 900                          | 150                                                  | 150                       | 1080                         | 1080                         | 172                                                 | 172                       | 1260                         | 1260                         |
| FXSA80A                        | 122                                                 | 122                       | 960                          | 960                          | 156                                                  | 156                       | 1170                         | 1170                         | 198                                                 | 198                       | 1380                         | 1380                         |
| FXSA100A                       | 173                                                 | 173                       | 1380                         | 1380                         | 210                                                  | 210                       | 1620                         | 1620                         | 270                                                 | 270                       | 1920                         | 1920                         |
| FXSA125A                       | 182                                                 | 182                       | 1560                         | 1560                         | 247                                                  | 247                       | 1890                         | 1890                         | 311                                                 | 311                       | 2160                         | 2160                         |
| FXSA140A                       | 190                                                 | 190                       | 1680                         | 1680                         | 265                                                  | 265                       | 2040                         | 2040                         | 367                                                 | 367                       | 2340                         | 2340                         |