



Unité Gainée Standard
FXSQ-A

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXSQ-A (ESP usine)



FXSQ-A Gainable Standard	Petite vitesse (Pression Statique usine 30 à 80 Pa selon modèle)				Moyenne vitesse (Pression Statique usine 30 à 80 Pa selon modèle)				Grande vitesse (Pression Statique usine 30 à 80 Pa selon modèle)			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXSQ15A	14	14	390	390	19	19	450	450	31	31	540	540
FXSQ20A	14	14	390	390	19	19	450	450	31	31	540	540
FXSQ25A	14	14	390	390	19	19	450	450	31	31	540	540
FXSQ32A	16	16	420	420	22	22	480	480	35	35	570	570
FXSQ40A	31	31	660	660	48	48	780	780	77	77	960	960
FXSQ50A	34	34	660	660	52	52	780	780	79	79	960	960
FXSQ63A	41	41	960	960	57	57	1050	1050	91	91	1170	1170
FXSQ80A	49	49	1200	1200	79	79	1350	1350	125	125	1500	1500
FXSQ100A	59	59	1380	1380	95	95	1620	1620	159	159	1920	1920
FXSQ125A	83	83	1680	1680	150	150	1980	1980	222	222	2340	2340
FXSQ140A	97	97	1920	1920	164	164	2280	2280	232	232	2760	2760

Valeurs 2025 en très légères évolutions