



Cassette RoundFlow
FXFA-A

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXFA-A



FXFA-A Round Flow	Petite vitesse				Moyenne vitesse				Grande vitesse			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXFA20A	11	11	534	534	13	13	642	642	17	17	768	768
FXFA25A	11	11	534	534	13	13	642	642	17	17	768	768
FXFA32A	11	11	534	534	13	13	642	642	17	17	768	768
FXFA40A	11	11	624	624	14	14	756	756	18	18	888	888
FXFA50A	12	12	642	642	17	17	768	768	23	23	906	906
FXFA63A	12	12	642	642	18	18	798	798	28	28	996	996
FXFA80A	15	15	828	828	28	28	1158	1158	45	45	1398	1398
FXFA100A	15	15	828	828	36	36	1272	1272	78	78	1740	1740
FXFA125A	31	31	1236	1236	62	62	1644	1644	103	103	1980	1980

Nouvelles valeurs 2024 en baisse