



**Unité Cassette Round Flow
FXFQ-B**

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXFQ-B



FXFQ-B Round Flow	Petite vitesse				Moyenne vitesse				Grande vitesse			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXFQ20B	20	23	528	528	28	31	636	636	35	38	750	750
FXFQ25B	20	23	528	528	28	31	636	636	35	38	750	750
FXFQ32B	20	23	528	528	28	31	636	636	35	38	750	750
FXFQ40B	20	23	570	570	28	31	696	696	35	38	816	816
FXFQ50B	26	29	630	630	38	41	768	768	50	53	900	900
FXFQ63B	32	35	630	630	45	48	810	810	58	61	990	990
FXFQ80B	44	47	744	744	66	69	1056	1056	89	92	1368	1368
FXFQ100B	60	63	744	744	86	89	1170	1170	112	111	1590	1590
FXFQ125B	75	78	1194	1194	129	132	1590	1590	183	186	1980	1980