



Gainable Haute Pression
FXMA-A

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXMA-A



FXMA-A Gainable forte pression	Petite vitesse				Moyenne vitesse				Grande vitesse			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXMA50A	75	75	900	900	95	95	990	990	119	119	1080	1080
FXMA63A	81	81	960	960	101	101	1050	1050	134	134	1170	1170
FXMA80A	106	106	1200	1200	145	145	1350	1350	192	192	1500	1500
FXMA100A	78	78	1380	1380	116	116	1620	1620	185	185	1920	1920
FXMA125A	103	103	1560	1560	157	157	1800	1800	248	248	2160	2160
FXMA200A	163	163	2460	2460	253	253	2880	2880	534	534	3720	3720
FXMA250A	242	242	3120	3120	425	425	3840	3840	644	644	4440	4440

Valeurs 2025