



**Unité Casette 2 voies
FXCQ-A**

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXCQ-A



FXCQ-A Cassette 2 Voies	Petite vitesse				Moyenne vitesse				Grande vitesse			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXCQ20A	13	13	450	450	22	22	540	540	31	31	630	630
FXCQ25A	16	16	480	480	26	26	570	570	39	39	690	690
FXCQ32A	16	16	480	480	26	26	570	570	39	39	690	690
FXCQ40A	17	17	510	510	31	31	630	630	41	41	720	720
FXCQ50A	24	24	630	630	43	43	780	780	59	59	900	900
FXCQ63A	28	28	690	690	47	47	840	840	63	63	960	960
FXCQ80A	38	38	1110	1110	65	65	1350	1350	90	90	1560	1560
FXCQ125A	62	62	1350	1350	108	108	1650	1650	149	149	1920	1920

Valeurs 2025